

# SHARP

## AR-203E



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
- Stron na minutę: 20 (w trybie czarno-białym)
- Pojemność podajników papieru: standard 300 arkuszy; maks. 550 arkuszy
- Krótki czas pierwszej kopii rzędu 8 sekund
- Funkcja Auto Start eliminuje czas oczekiwania na rozgrzanie
- Pełnokolorowy skaner o rozdzielczości 600 x 1200 dpi - w standardzie
- Opcjonalny jednostronny podajnik dokumentów

W kompaktowym urządzeniu AR-203E mieszczą się liczne funkcje gwarantujące wysoką wydajność pracy. Dzięki efektywnym funkcjom kopiowania, drukowania i skanowania urządzenie AR-203E stworzy dodatkowe możliwości dla małego biura, nie zajmując równocześnie zbyt dużo przestrzeni.



### Ogólne

- Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): 20
- Format papieru: min.- maks.: **A6-A4**
- Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>): **56-128**
- Pojemność: standardowa (arkuszy): 300
- Pojemność: maks. (arkuszy): **550**
- Czas nagrzewania (w sekundach): 0
- Pamięć ogólna min./maks. (MB): 8
- Pamięć drukarki min./maks. (MB): 8
- Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 50 / 60Hz**
- Pobór mocy (kW): **1.0**
- Wymiary (mm): **518 x 445 x 298**
- Waga (kg): **16, 6**

### Kopiarka

- Format oryginału (maks.): **A4**
- Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **8, 0**
- Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **99**
- Rozdzielczość skanowania (dpi): **600 x 600**
- Rozdzielczość druku (dpi): **600 x 600**
- Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **256**
- Zakres regulacji skali (%): **25-400**
- Zaprogramowane skale kopiowania: 5

### Skaner

- Rozdzielczość (dpi): **600 x 1200**
- Narzędzia skanera: **Button Manager, Sharpdesk 3.2**

### Drukarka

- Rozdzielczość (dpi): **600 x 600**
- Interfejs: **USB 2.0**
- Obsługiwane systemy operacyjne: **Win 98 / Me / 2000 / XP / Vista**
- Emulacja PDL std./opcja: **GDI**