

SHARP LC-700 / 705 serie installatiehandleiding digitale kabel (DVB-C)

Voor een correcte werking van de L*700/705 serie in combinatie met digitale kabel (DVB-C) adviseert SHARP de volgende installatieprocedure :

- Doorloop eerst het installatieproces, plaats pas daarna de CAM module + smartcard
- Voer de zenderinstallatie uit op basis van de volgende instellingen in het installatiemenu :

Gescramblede zenders : [JA]
Zoekmethode : [**Freq**]
Beginfrequentie : [**47.0MHz**]
Netwerk-ID : [**Geen**]
Symbolsnelh. 1 : [6875]
Symbolsnelh. 2 : [6900]
QAM-modulatie 1 : [64]
QAM-modulatie 2 : [256]

- Gebruik dus geen Netwerk-ID, laat de beginfrequentie op 47.0MHz staan en kies als zoekmethode Freq.
- Op deze wijze duurt het installatieproces langer maar worden alle kanalen correct gevonden.